

## Vedr. udskiftning af LED lyskilde i indbygningsspots



**Spændingen til el-installationen skal være afbrudt ved udskiftning af lyskilder.**

Den hvide krave på indbygningsspotten demonteres. Kraven er fastgjort i indbygningsdåsen med fjedere/clips. Ved at tage fast i kraven med fingerne kan den trækkes ud af indbygningsdåsen.



Lyskilden demonteres fra fatningen ved at dreje denne ca. 10grader. På indbygningsspots med lav indbygningshøjde trækkes lyskilden ud af fatningen.

### **Landsdækkendeteknologipartnerinden for:**

Tele- og it-løsninger • It-netværk • El og belysning • Energoptimering  
Tyverisikring • Brandsikring • Sikkerhed • Videoovervågning • Teknisk service og drift



Lyskilden vippes ud af den hvide krave.



Der findes 2 typer lyskilder for indbygningsspot med hhv. høj og lav indbygningshøjde.

Den høje type lyskilde:

230V, GU10, 5W LED, 2700Kelvin/varm hvid. Kan købes i et vilkårligt byggemarked eller hos Connection Peiter Olsen tlf. 70106600.

Den lave type lyskilde:

G4, 6W LED, 2700kelvin/varm hvid. Kan købes hos special leverandør eller hos Connection Peiter Olsen tlf. 70106600.

**Landsdækkendeteknologipartnerinden for:**

Tele- og it-løsninger • It-netværk • El og belysning • Energoptimering  
Tyverisikring • Brandsikring • Sikkerhed • Videoovervågning • Teknisk service og drift